

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ფისკალური პრინტერი FX 1300

- ავტონომიურ რეჟიმში გადასვლა
(პერსონალური კომპიუტერით მართვის გარეშე)

ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობისთვის ფისკალურ პრინტერს აქვს 3 ფუნქციური ღილაკი F C M. რეჟიმში გადასასვლელად ON/OFF გადამრთველი ღილაკის მეშვეობით ჩართეთ ფისკალური პრინტერი. მოხდება მოკლე ხმოვანი სიგნალის გამოცემა და წითელი დიოდი დაიწყებს ციმციმს 3-4 წამის განმავლობაში. დიოდის ციმციმის დროს დააჭირეთ რომელიმე ღილაკს (F C M), ხანგრძლივი ხმოვანი სიგნალის შემდეგ ამოიბეჭდება ქვითარი წარწერით „ავტონომიური რეჟიმი“.

- ღილაკების განმარტება

ღილაკი	ქვერუქი	ღილაკი	ფუნქცია	აღწერა
F	ანბარი	C	X-ანბარი	იბეჭდება X - ანბარი.
		F	Z - ანბარი	იბეჭდება Z - ანბარი.
		M	სა-ის ანბარი	იბეჭდება საქონლის ანბარი
M	ფმ (ფისკ. მხს.)	C	მოქმე	იბეჭდება ფმ-ის მოქმე ანბარი მთელი პერიოდისათვის (მხოლოდ ფისკალიზებული ფმ-ის შემთხვევაში).
		M	ფმ-ის ტესტი	ფმ-ის სტატუსის დაბრუნება (აუცილებლად უნდა იყოს "FM OK"). ამ ტესტის შემდეგ, მთავარ მენიუში დაბრუნება ხდება ერთ-ერთ შემდეგ ღილაკზე დაჭერით "F", "C" ან "M".
C	ტესტი	C	პრანი	ეს ტესტი ამოწმებს, კოდეზის ცხრილში არსებული ყველა ნიშნის გამოსახვის სისწორეს. პრანის შეცვლა ხდება მთავარ მენიუში დასაბრუნებლად "C" ღილაკზე დაჭერით.
		F	ლიბნოსტ.	იბეჭდება ლიბნოსტიკის ინფორმაციის შემცველი ქვითარი .
		M	ASCII	ASCII-ის ცხრილი

- გადატვირთვის ინსტრუქცია

გადამრთველ ღილაკ ON/OFF-ის მეშვეობით გამორთეთ და ჩართეთ ფისკალური პრინტერი, ჩართვისას გამოსცემს ხმოვან სიგნალს, დააჭირეთ ღილაკს C და შემდეგ ღილაკს M. კვლავ გამორთეთ და ჩართეთ პრინტერი ზემოთნახსენები ინსტრუქციით. ჩართვის შემდეგ აინთება მწვანე ნათურა, რაც ნიშნავს რომ აპარატი წარმატებით გადაიტვირთა.

- რა არის ფისკალური პრინტერი?

ფისკალური პრინტერი არის სალარო კომპიუტერული სისტემის გარე მოწყობილობა ფისკალური მუხსიერებით, რომელიც ფუნქციონირებს გარე პროგრამულ-ტექნიკური მოწყობილობების თანხმლებთან ერთად. POS სისტემა/პერსონალური კომპიუტერი აწვდის

სპეციალურ ბრძანებას/ბრძანებებს სასურველი კონფიგურაციით დაპროგრამებისთვის სალარო ოპერაციების განსახორციელებლად, ქვითრების ფორმულირებისთვის, სალარო რეჟიმისთვის, ან ანგარიშების ამოსაღებად. ფისკალურ პრინტერს შეუძლია დაბეჭდოს რესტორნის მენიუ, ან საქონლის დასახელება ქართულ ენაზე.

- **ფისკალური პრინტერის პორტების განმარტება**

ფისკალურ პრინტერს უერთდება:

- 1) USB პორტი
- 2) ფულის ყუთი
- 3) RS232 COM პორტი
- 4) გარე კვების ბლოკი
- 5) მომხმარებლის ეკრანი

