

Учебник для пользователя

Daisy expert SX

- **По ошибке напечатанный чек, либо отмена чека, возвращенной суммы**

Когда на аппарате был неправильно напечатан чек, либо пользователю вернули суммы, нужно отменить чек на портале rs.ge, заполнив специальное заявление, к которому прикреплен чек, который желаете отменить или его копия. Заявление подписывает кассир-оператор и ответственное лицо (менеджер).

- **Включение кассового аппарата**

Для включения кассового аппарата нажмите на кнопку в верхнем в правом углу клавиатуры и удерживайте несколько секунд.

- **Вход в рабочий режим кассового аппарата**

Для входа в рабочий режим несколько раз нажмите клавишу  на клавиатуре, пока на экране не отобразится {გაყიდვა}.

Наберите число [1] и нажмите кнопку [TOTAL], на дисплее отобразится [0,00].

Чтобы выдать квитанцию, введите нужную сумму на клавиатуре и нажмите клавишу раздела [DP1]. Чек начнет печататься.

Нажмите кнопку [TOTAL], чтобы распечатать чек для клиента.

Например, чтобы написать 7 лари и 25 тетрис, введите:

[7] [,] [2] [5] _____ количество

[DP1] _____ кнопка раздела

[TOTAL] _____ Распечатка

Если вы хотите ввести в чек несколько сумм, введите сумму, укажите номер раздела, затем снова введите следующую сумму, укажите раздел и т. д.

Наконец, нажмите кнопку [TOTAL], чтобы распечатать окончательный чек

- **Коррекция а и/или аннулирование неправильно введенной суммы**

Если сумма введена неправильно, нажмите [C], чтобы удалить

Если вы ввели сумму, зафиксируйте ее в разделе и если вы еще не закрыли чек, нажмите кнопку [VD], сумма будет аннулирована. Нажмите кнопку [TOTAL], чтобы наконец распечатать квитанцию.

- **Печать Z счета**

Обратите внимание, что в конце каждого рабочего дня обязательно распечатывать отчет о закрытии смены [Z].

Чтобы распечатать Z-отчет, нажимайте кнопку  до тех пор, пока на экране не появится [Z-отчет]. Введите пароль [9999], затем нажмите клавишу [TOTAL] 2 раза. [Z] квитанция о счете распечатана.

- **Активация отключенного кассового аппарата**

После того, как антенна появится в правой части экрана, нажимайте кнопку  несколько раз, пока на экране не появится надпись «Программирование», затем наберите «9999» и подтвердите нажатием кнопки [TOTAL], появится надпись «PROGR.». Наберите 1853 и нажмите [VD] В случае успеха на экране отобразится [SUCCESSFUL]. После этого вы можете продолжить работу. Если на кассе написано "სერვერ.კავ.პრობ" и/или "გააგზ.მონაც.სერ", нажмите клавишу [C] и повторите попытку перезагрузки.

- **Примечание**

Если устройство написало:

"ქაღალდი გათავდა" - в аппарате закончилась бумага, вставьте новую бумагу

"შესრულდა 24 საათი" - прошло более 24 часов с тех пор, как отчет Z не был распечатан с кассы.

"შეცდომა 82"

"არასწორი ღირებულება" - нажмите клавишу [C], затем [TOTAL]